

Die Online-Leitungsnetzauskunft der eNG

Die enercity Netz GmbH betreibt eine Online-Leitungsnetzauskunft, über die Unternehmen und Privatpersonen kostenlos Auskünfte über das Versorgungsnetz von enercity in den Sparten Strom / Beleuchtung / Datenübertragungsnetze / Gas / Wasser / Fernwärme einholen können.

Die Leitungsnetzauskunft wird betreut von Mitarbeitenden der Abteilung Netz- und Geodaten.

Bei Fragen und Problemen gibt es folgende Möglichkeiten der Erreichbarkeit:

- Telefon: 0511 - 430-5132 (Mo-Fr 9:30-12:30 Uhr)
- Email: netzauskunfteng@enercity-netz.de

Die Leitungsnetzauskunft der enercity Netz GmbH ist verlinkt von der eNG-Service-Seite: <https://www.enercity-netz.de/service/was-moechten-sie-tun/leitungsnetzplan-anfordern/index.html>.

Der direkte Link lautet: <https://www.enercity-netz.de/netzauskunft/>.

Die Erstellung einer Online-Auskunft

Eine Online-Auskunft können Sie anfordern, in dem Sie auf das linke Icon mit der Weltkugel klicken.

Danach werden Sie nochmals auf unsere Nutzungsbedingungen hingewiesen und müssen diese akzeptieren. Setzen Sie einen Haken neben dem Satz „Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und erkläre mich mit ihnen einverstanden.“ und klicken Sie auf „Weiter“.



Als nächstes werden einige Angaben zu Ihrer Anfrage benötigt:

Grund der Online-Auskunft

* Grund der Anfrage

Projekt-Titel

Zusätzliche Bemerkungen

* gepl. Zeitraum vom bis zum

Art der Zustellung

Alternativformate Bautätigkeit für enercity Netz?

(*) Pflichtfeld

Die Pflichtfelder sind mit einem Stern markiert.

Als *Grund der Anfrage* haben Sie zwei Auswahlmöglichkeiten: Baumaßnahme, bzw. Planung. Die Angabe eines *Projekt-titels* und *zusätzliche Bemerkungen* sind freiwillig, helfen Ihnen jedoch vielleicht bei der Zuordnung, falls Sie mehrere Anfragen stellen.

Beim *geplanten Zeitraum* öffnet sich beim Klick auf das Eingabefeld ein Kalenderblatt zur Auswahl des Datums. Bitte beachten Sie: Das im Feld "vom" angegebene Startdatum darf nicht in der Vergangenheit und das im Feld "bis zum" angegebene Enddatum nicht vor dem Startdatum liegen. Bei der *Art der Zustellung* ist der Download die einzige Option.

Leitungsnetzauskunft

Markieren Sie bitte Alternativformate, falls eine *Bautätigkeit für enercity Netz* erfolgt.

Nachfolgend haben Sie drei Möglichkeiten, um Ihre Auskunft im gewünschten Gebiet zu beantragen:

1. über die Adressen Direktsuche

Eingabereihenfolge: Stadt, bzw. Gemeinde / Straße / Hausnummer

Adressen Direktsuche | Flurstück | Karte

Adresse:

Zurück | Email (Nachfrage) | Weiter

2. Über eine Flurstück-Suche

Adressen Direktsuche | Flurstück | Karte

Gemeinde BARSINGHAUSEN, STADT

Gemarkung GROSS MUNZEL

Flurstück 6

Zurück | Email (Nachfrage) | Weiter


3. Über die Karte

Wenn Sie auf „Weiter“ klicken, erscheint eine Übersichtskarte der Region Hannover, in der Sie in das gewünschte Gebiet zoomen können.

Adressen Direktsuche | Flurstück | Karte

Wählen Sie Ihre Lokation direkt über die Kartenansicht aus.

Als Lokation wird versucht, die am nächsten liegende Adresse zu Ihrem ersten gesetzten Plotrahmen zu ermitteln.



Sie haben nun folgende Funktionalitäten zur Verfügung, um Ihre Auskunftsanfrage weiter zu bearbeiten.

- **Plotrahmen setzen:**

Durch Betätigen der Schaltfläche  wird ein neuer Plotrahmen im aktuellen Format gesetzt. Ist noch kein Plotrahmen gesetzt, bleibt die Schaltfläche "Weiter" ausgeblendet und kann nicht betätigt werden.


Die Anzahl der setzbaren Plotrahmen ist in der Regel begrenzt.

Wie viele Plotrahmen man noch setzen kann, wird in der Dropdown-Liste über der Plotrahmen-Voransicht angezeigt.


Des Weiteren darf sich der gesetzte Plotrahmen nicht in zu großer Entfernung zur ursprünglichen Einstiegs-Adresse bzw. von anderen gesetzten Plotrahmen gesetzt befinden. Gesetzte Plotrahmen werden mit einer halbtransparenten Plotrahmen-Vorschau (in Gelb) in der Navigationskarte angezeigt.




- **Plotrahmen löschen:** Ist bereits mindestens ein Plotrahmen gesetzt, erscheint die Schaltfläche  aktiv, anderenfalls ist diese ausgegraut. Wird sie betätigt, wird der zuletzt gesetzte Plotrahmen gelöscht. Der entsprechende Zähler der Plotrahmen, welche noch gesetzt werden können, wird dann wieder um 1 erhöht.
- **Alle Plotrahmen löschen:** Ist bereits mindestens ein Plotrahmen gesetzt, erscheint die Schaltfläche  aktiv, anderenfalls ist diese ausgegraut. Wird diese betätigt, werden alle bisher gesetzten Plotrahmen gelöscht. Die Plotformat Zähler werden dann alle auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt.
- **Form wählen:** Über eine Dropdown-Liste oberhalb des Plotrahmens kann dessen Größe (DIN-A4 bis DIN-A0) und dessen Ausrichtung (H = Hochformat / Q= Querformat) gewählt werden.



- Bitte beachten Sie: Der Maßstab der Plots beträgt immer 1:200 - Er kann nicht geändert werden!



Weitere Tools in der Menüleiste über dem Kartenfenster (von links nach rechts):



- Karte verschieben:** Mit der Schaltfläche  schaltet man die Kartenansicht in den Verschiebe-Modus. Ist der Verschiebemodus aktiv, kann man mit der linken Maustaste in die Karte klicken und bei gedrückter linker Maustaste die Karte verschieben.
- Zoomen:** Über die Schaltfläche  wird der Zoom-Modus aktiviert. Wenn man über die Karte ein Rechteck zieht, wird der Zoom ausgeführt. Je nachdem wie das Rechteck gezogen wird, werden unterschiedliche Aktionen ausgeführt:

| Modus | Aktion |
|---|---|
| Von oben links nach unten rechts ziehen -  | Der ausgewählte Bereich im Rechteck wird herangezoomt. |
| Von unten links nach oben rechts ziehen -  | Der ausgewählte Bereich im Rechteck wird herausgezoomt. |
| Von unten rechts nach oben links ziehen -  | Keine Zoom Aktion wird ausgeführt. |
| Von oben rechts nach unten links ziehen -  | Keine Zoom Aktion wird ausgeführt. |

Falls die aktuelle Plotrahmen-Vorschau aktiviert ist, so ist Zoomen nur soweit möglich, dass die Plotrahmen-Vorschau immer ganz auf der Karte zu sehen ist. Falls hier weiter in die Karte hereingezoomt werden soll, muss die Plotrahmen-Vorschau ausgeblendet werden (Siehe Plotrahmen-Vorschau aus- bzw. einblenden):

- **Karte rotieren / Dynamisches Drehen der Karte / Drehungswinkel (mit Gradangabe):** Es gibt zwei Möglichkeiten, die Kartenansicht zu drehen.
Die Karte kann um feste Winkel gedreht werden (90°, 180°, 270°, 0°), indem der entsprechende Winkel aus der Drop-down-Liste ausgewählt wird.




Über die Schaltfläche  schaltet man die Kartenansicht in den Rotationsmodus. Ist der Rotationsmodus aktiv, kann man mit der linken Maustaste in die Karte klicken und bei gedrückter linker Maustaste die Karte durch Mausbewegungen rotieren. Die Rotation erfolgt stets um das Zentrum der Kartenansicht. Der aktuelle Drehwinkel wird stets in der Drop-down-Liste der Winkel angezeigt.



- **Startansicht / Zurück zur Startposition:** Durch Betätigen der Schaltfläche  gelangt man zu der Position zurück, bei der das Fenster zur Plotrahmenauswahl gestartet hat. Etwaige Rotationen bleiben erhalten.
- **Plotrahmen-Vorschau aus- bzw. einblenden:** Die Plotrahmen-Vorschau kann über die Schaltfläche  deaktiviert werden. Um diese wieder zu aktivieren muss die Schaltfläche  betätigt werden.
Solange die Plotrahmen-Vorschau aktiviert ist zoomt der Client maximal soweit in den Kartenausschnitt, dass die Plotrahmen-Vorschau komplett auf der Karte zu sehen ist. Falls weiter in die Karte hereingezoomt werden soll, muss die Plotrahmen-Vorschau ausgeblendet werden.

- **Trassenplot setzen (Mehrere Plotrahmen über eine Linie erstellen):** Durch Betätigen der Schaltfläche  in der oberen Menüleiste, wird die Funktion für einen Trassenplot aktiviert. Ein Trassenplot besteht aus mehreren aneinandergereihten Plotrahmen. Um einen Trassenplot zu erstellen, zieht man auf der Karte eine Linie auf der die Plotrahmen dann automatisch gesetzt werden (Klick an der gewünschten Stelle, linke Maustaste dann gedrückt halten).




Ist noch kein Plotrahmen gesetzt, bleibt die Schaltfläche "Weiter" ausgeblendet und kann nicht betätigt werden. Die Anzahl der setzbaren Plotrahmen ist in der Regel begrenzt. Wie viele Plotrahmen man noch setzen kann, wird in der Dropdown-Liste über der Plotrahmen-Voransicht angezeigt. Falls für den Trassenplot nicht genügend verfügbare Plotrahmen vorhanden sind, wird eine Meldung ausgegeben und die Plotrahmen bis zur maximal verfügbaren Anzahl gesetzt.

Der gesetzte Plotrahmen darf nicht in zu großer Entfernung zur ursprünglichen Einstiegs Adresse bzw. bereits gesetzten Plotrahmen entfernt sein.

Gesetzte Plotrahmen werden mit einer halbdurchsichtigen Plotrahmenvorschau (gelb) in der Navigationskarte angezeigt.

- **Planwerk auswählen**




In der enercity-Leitungsnetzauskunft können Sie sich zwei verschiedene Planwerke online anschauen: die Auskunft Übersicht und den Mehrpartenplan.

Leitungsnetzauskunft

Auskunftübersicht (Hintergrund ist die OSM-Karte):




Mehrsparrenplan (Hintergrund ist die ebenfalls von enercity gepflegte Grundkarte):



- **Maßstab ändern:** Über die Drop-down-Liste "Maßstab" kann der Maßstab in der Kartenansicht gewechselt werden.

Es kann kein Maßstab ausgewählt werden, bei dem der Plotrahmen nicht mehr vollständig auf den Bildschirm passt.



Absenden der Auskunftsanfrage

Wenn alles zu Ihrer Zufriedenheit ist klicken Sie „Weiter“.

Sie gelangen nun zur Bestätigung und Überprüfung der Nutzerdaten. Von hier aus können Sie die Anfrage absenden.

Bestätigung der Nutzerdaten

Benutzerdaten

* Anrede

* Nachname

* Vorname

Namenszusatz

* Login

* Strasse

* Hausnummer

* PLZ

* Ort

* Telefonnummer

Mobilnummer

Faxnummer

* E-Mail

(*) Pflichtfeld

 Bitte überprüfen Sie die oben dargestellten Daten auf ihre Richtigkeit und korrigieren Sie diese ggf. 

Ihre Auskunftsliste

Nachdem Sie eine Auskunft angefordert haben, erhalten Sie normalerweise binnen weniger Minuten eine E-Mail mit den Auskunftsdateien als Anhang, bzw. mit einem Download-Link. Sie können auch hier in Ihrem Benutzerkonto über die Auskunftsliste auf die von Ihnen angeforderten Daten zugreifen:



Bei allen weiteren Fragen können Sie gerne Kontakt aufnehmen (siehe Seite 1).